



Specyfikacja Ledvance LED Electronic (HF) High Efficiency 7W 1050lm | Zamienne 14W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu                   | 253263                              |
| EAN                              | 4099854552540                       |
| Kod Producenta                   | 4099854552540                       |
| Producent                        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta                 | LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 840 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                                  |
| Gwarancja                        | 5 lat                               |
| Klasa efektywności energetycznej | D                                   |
| Żywotność (h)                    | 60000                               |
| Napięcie lampy (V)               | 40-70                               |

## Informacje techniczne

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Technologia   | LED                |
| Zamienne (W)  | 14                 |
| Moc (W)       | 7W                 |
| Ściemnianie   | Nie                |
| Trzonek       | G5                 |
| Rotatable     | Nie                |
| Kod Koloru    | 840 Chłodny Biały  |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1050lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150                                |
| Power factor                | >0.80                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED t5                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| LED Starter w komplecie | Nie                |
| Statecznik lampy LED    | Elektroniczny (HF) |
| Wyjście lampy LED       | High Efficiency    |
| Wykończenie lampy       | Matowy             |
| Obudowa                 | Szkło              |

## Wymiary

|                  |      |
|------------------|------|
| Długość          | 55cm |
| Długość (mm)     | 549  |
| Średnica (mm)    | 18.5 |
| Dokładny kształt | T5   |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie